

Scheda tecnica SLV Luce A Binario Enola C 1-Fase Aluminium Nero 11W 1040lm 55D - 830 Luce Calda -



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 255629 |
| EAN | 4024163190046 |
| Codice Produttore | 1000712 |
| Marca | SLV |
| Nome del fabbricante | ENOLA_C spot 1-circuit high-voltage track LED 3000K BK 55° incl. 1-circuit adapter |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 40000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 11W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1040lm |
| Efficienza (Lm/W) | 94.5 |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Faretti a Binario LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Montaggio | Su Binario |
| Connessione Infixso | 1-Phase rail |
| Inclinabile | No |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Gamme | Enola |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 148 |
| Altezza (mm) | 105 |
| Diametro (mm) | 100 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|