



Scheda tecnica SLV Faretto a binario
Luce Pendente Puri 2.0 3 Fasi
Aluminium Nero | Adatto per 1x GU10
- Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 262238 |
| EAN | 4024163294515 |
| Codice Produttore | 1008275 |
| Marca | SLV |
| Nome del fabbricante | PURI 2.0 Tube pendant 3-fase zw/zw 1xGU10 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 0 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tecnologia | Apparecchio senza lampadina |
| Potenza Lampada | 0W |
| Potenza Lampada | 6 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 0lm |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Retrofit Tracklight |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-------------------|----|
| Lampadina inclusa | No |
|-------------------|----|

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio | Su Binario, Ceiling |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Copertura Ottica | Other |
| Gamme | PURI 2.0 |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 55 |
| Larghezza (mm) | 55 |
| Altezza (mm) | 103 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|