



Scheda tecnica Ledvance LED Fila Continua Trusys Flex Fascio Luminoso Ampio Bianca 50W 8600lm 100D - 865 Luce Del Giorno | Sostitutiva 2x58W



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU | 262682 |
| EAN | 4099854190674 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x58 |
| Potenza Lampada | 50W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 865 Luce Del Giorno |
| Colore della Luce (Kelvin) | 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 8600lm |
| Efficienza (Lm/W) | 172 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Binari per sistemi LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio | Trunking |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40 |
| Temperatura di Lavoro | -25 to +40 |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Gamme | TruSys® FLEX WIDE |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 78 |
| Altezza (mm) | 39 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|