



Scheda tecnica Philips Stagna LED
CoreLine WT120C G3 62W 10000lm -
840 Bianco Freddo | 150cm -
Sostitutiva 2x58W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU | 262803 |
| EAN | 8721103333148 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | WT120C G3 100S/840 PSU L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 62W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 10000lm |
| Efficienza (Lm/W) | 160 |

| | |
|------------------|---------------------|
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Lunghezza | 150cm |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio | Ceiling |
| Copertura Ottica | Plastic |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 |
| Alloggiamento | Plastica |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Gamme | CoreLine |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1515 |
| Larghezza (mm) | 80 |
| Altezza (mm) | 76 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|